# ТХЛ 140










## Назначение

Литиевые батареи являются первичными источниками тока постоянной готовности и предназначены для обеспечения электроэнергией автономной аппаратуры внутритрубных инспекционных приборов и могут быть применены в качестве автономного источника электроэнергии постоянного тока для питания электронных устройств и приборов.

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Напряжение разомкнутой цепи (В) | 29.50 |
| Номинальная ёмкость (А·ч) | 32.00 |
| Конечное напряжение разряда, не менее (В) | 19.00 |
| Максимальный ток разряда (А) | 2.40 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -30...+60 |
| Масса (кг) | 4.00 |
| Номинальный ток разряда (А) | 0.80 |
| Срок гарантии (лет) | 3 |
| Электрическая энергия (Вт·ч) | 800.00 |
| Максимальный импульсный ток разряда при н.к.у. (А) | 4.00 |

**Пример обозначения при заказе:**"Батарея ТХЛ 140 ТУ 3483-002-00218710-2007"

При хранении, транспортировании и эксплуатации ЛИТ категорически запрещается проводить нагревание выше 85°С, заряжать, замыкать накоротко, подвергать воздействию открытого огня, разряжать в режимах, не предусмотренных в технических условиях, деформировать и вскрывать, допускать прямой контакт с водой.

410015, г.Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11-А

+7 (8452) 96-24-06
+7 (8452) 96-00-08

+7 (8452) 96-23-97
/ телефон-факс /

8-800-250-50-44
/ отдел маркетинга /