






БУЙ-2Л



Назначение

Литиевые батареи являются необслуживаемыми первичными источниками тока постоянной готовности и предназначены для автономного и резервного электропитания светящихся плавучих средств навигационного морского оборудования.

Наименование параметра	Значение
Максимальный ток разряда (А)	3.00
Номинальное напряжение (В)	3.00
Номинальная ёмкость (А·ч)	500.00
Диапазон рабочих температур (°С)	-5..+35
Срок гарантии (лет)	10
Масса (кг)	8.00
Максимальный импульсный ток разряда при н.к.у. (А)	4.00
Конечное напряжение разряда, не менее (В)	1.80
Номинальный ток разряда (А)	0.50

Пример обозначения при заказе: **"Источник тока "Буй-2Л" ТУ 3483-004-00218710-2012"**



При хранении, транспортировании и эксплуатации ЛИТ категорически запрещается проводить нагревание выше 85 °С, заряжать, замыкать накоротко, подвергать воздействию открытого огня, разряжать в режимах, не предусмотренных в технических условиях, деформировать и вскрывать, допускать прямой контакт с водой.



410015, г.Саратов, ул. им.
Орджоникидзе Г.К., 11-А



+7 (8452) 96-23-97
/ телефон-факс /



+7 (8452) 96-24-06
+7 (8452) 96-00-08



8-800-250-50-44
/ отдел маркетинга /

